# Hyper Mini TOPLED<sup>®</sup> Hyper Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

### **LG M676, LP M676**



### Vorläufige Daten / Preliminary Data

### **Besondere Merkmale**

- Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform für Anwendungen mit wenig Platzbedarf
- Wellenlänge: 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
- Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
- Technologie: InGaAIP (grün, pure green)
- optischer Wirkungsgrad: 5 lm/W (grün), 1,5 lm/W (pure green)
- Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge
- Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
- Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm
- ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B

### Anwendungen

- Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
- · optischer Indikator
- Einkopplung in Lichtleiter
- Hinterleuchtung (z. B. LCD, Schalter, Tasten usw. in Display- und Werbebeleuchtung, Telekommunikation, weißer Ware, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Signal- und Symbolleuchten

### **Features**

- package: white SMT package, colorless clear resin
- feature of the device: small package for applications where small space is required
- wavelength: 570 nm (green), 560 nm (pure green)
- viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
- technology: InGaAIP (green, pure green)
- optical efficiency: 5 lm/W (green),
   1.5 lm/W (pure green)
- grouping parameter: luminous intensity, wavelength
- assembly methods: suitable for all SMT assembly methods
- soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering
- preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
- taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm
- ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

### Applications

1

- indoor and outdoor displays
- optical indicators
- coupling into light guides
- backlighting (e.g. LCD, switches, keys etc. in displays, illuminated advertising, telecommunication, white goods, general lighting)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- · signal and symbol luminaire

## Bestellinformation Ordering Information

Тур	Emissions- farbe	Lichtstärke <sup>1) Seite 15</sup>	Lichtstrom <sup>2) Seite 15</sup>	Bestellnummer
Туре	Color of Emission	Luminous Intensity <sup>1) page 15</sup> $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux <sup>2) page 15</sup> $I_{F} = 20 \text{ mA}$ $\Phi_{V} \text{ (mlm)}$	Ordering Code
LG M676-N2Q1-24	green	35.5 90.0	190 (typ.)	Q65110A2389
LP M676-K2M1-25	pure green	9.0 22.4	50 (typ.)	Q65110A2390

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für n\u00e4here Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LG M676-N2Q1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen N2, P1, P2 oder Q1enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG M676-N2Q1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LG M676-N2Q1-24 means that only one group N2, P1, P2 or Q1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LG M676-N2Q1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable.

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).

2



### Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
		LG LP	
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 40 <b>+</b> 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{ m stg}$	- 40 <b>+</b> 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_{j}$	+ 125	°C
Durchlassstrom Forward current $(T_A=25^{\circ}\text{C})$	$I_{F}$	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \le 10 \mu\text{s}, D = 0.005, T_{\text{A}} = 25 ^{\circ}\text{C}$	$I_{FM}$	0.5	A
Sperrspannung <sup>3) Seite 15</sup> Reverse voltage <sup>3) page 15</sup> $(T_A=25^{\circ}\text{C})$	$V_{R}$	12	V
Leistungsaufnahme Power consumption (T <sub>A</sub> =25°C)	P <sub>tot</sub>	80	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sporrophicht/Imachung4) Seite 15	D	590	KAM
Sperrschicht/Umgebung <sup>4) Seite 15</sup> Junction/ambient <sup>4) page 15</sup> Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point	$R_{th\ JA}$	580 330	K/W K/W

3



### Kennwerte Characteristics

 $(T_{A} = 25 \, {}^{\circ}\text{C})$ 

Bezeichnung Parameter		Symbol Symbol		Werte Value	
			LG	LP	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_{\rm F}$ = 20 mA	(typ.)	$\lambda_{\text{peak}}$	572	562	nm
Dominantwellenlänge <sup>5) Seite 15</sup> Dominant wavelength <sup>5) page 15</sup> $I_{\rm F}$ = 20 mA		$\lambda_{dom}$	570 -4/+5	560 ± 6	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_{\text{F}}$ = 20 mA	(typ.)	Δλ	22	22	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $\rm I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $\rm I_V$	(typ.)	2φ	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung <sup>6)</sup> Seite 15 Forward voltage <sup>6)</sup> Page 15 $I_{\rm F}$ = 20 mA	(typ.) (max.)	$V_{F}$ $V_{F}$	2.0 2.4	2.0 2.4	V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 12 \text{ V}$	(typ.) (max.)	$I_{R}$ $I_{R}$	0.01	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$ $I_{\text{F}} = 30 \text{ mA}; -10^{\circ}\text{C} \leq T \leq 100^{\circ}\text{C}$	(typ.)	$TC_{\lambda  m peak}$	0.12	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\mathrm{dom}}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\mathrm{dom}}$ $I_{\mathrm{F}} = 30 \mathrm{\ mA}; -10^{\circ}\mathrm{C} \leq T \leq 100^{\circ}\mathrm{C}$	(typ.)	$TC_{\lambda  ext{dom}}$	0.10	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von $V_{\rm F}$ Temperature coefficient of $V_{\rm F}$ $I_{\rm F}$ = 30 mA; -10°C $\leq$ $T$ $\leq$ 100°C	(typ.)	$TC_{V}$	- 2.6	- 2.3	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_{\rm F}$ = 20 mA	(typ.)	$\eta_{\text{opt}}$	5	1.5	lm/W

<sup>\*</sup> Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5

**OSRAM** 

**Wellenlängengruppen** (Dominantwellenlänge)<sup>5) Seite 15</sup> **Wavelength Groups** (Dominant Wavelength)<sup>5) page 15</sup>

Gruppe	pure green		green		Einheit
Group	min.	max.	min.	max.	Unit
2	554	557	566	569	nm
3	557	560	569	572	nm
4	560	563	572	575	nm
5	563	566			nm

### Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group		Lichtstrom <sup>2) Seite 15</sup> Luminous Flux <sup>2) page 15</sup> Φ <sub>V</sub> (mlm)
K2	9.0 11.2	30 (typ.)
L1	11.2 14.0	40 (typ.)
L2	14.0 18.0	50 (typ.)
M1	18.0 22.4	60 (typ.)
M2	22.4 28.0	75 (typ.)
N1	28.0 35.5	95 (typ.)
N2	35.5 45.0	120 (typ.)
P1	45.0 56.0	150 (typ.)
P2	56.0 71.0	190 (typ.)
Q1	71.0 90.0	240 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe.

Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

# Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label

Beispiel: M2-3 Example: M2-3

Helligkeitsgruppe	Wellenlänge
Brightness Group	Wavelength
M2	3

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



### Relative spektrale Emission<sup>2) Seite 15</sup> Relative Spectral Emission<sup>2) page 15</sup>


 $V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

 $I_{rel} = f(\lambda); T_A = 25 \text{ °C}; I_F = 20 \text{ mA}$ 



### Abstrahlcharakteristik<sup>2) Seite</sup> 15 Radiation Characteristic<sup>2) page</sup> 15

$$I_{rel} = f(\phi); T_A = 25 \, ^{\circ}C$$



### Durchlassstrom<sup>2) Seite 15</sup> Forward Current<sup>2) page 15</sup>

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

 $I_{\rm F} = f(V_{\rm F}); T_{\rm A} = 25 \, ^{\circ}{\rm C}$ 10<sup>2</sup>

10<sup>1</sup>

10<sup>1</sup>


10<sup>1</sup>

V 2.6


 $-V_{\mathsf{F}}$ 

Relative Lichtstärke<sup>2) 7) Seite 15</sup> Relative Luminous Intensity<sup>2) 7) page 15</sup>


 $I_{V}/I_{V(20 \text{ mA})} = f(I_{F}); T_{A} = 25 \text{ °C}$ 




Relative Lichtstärke<sup>2) Seite 15</sup>
Relative Luminous Intensity<sup>2) page 15</sup>




# Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current



### Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_{\rm F}=f(t_{\rm p})$ Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D= parameter, $T_{\rm A}=25~{\rm ^{\circ}C}$



Maßzeichnung<sup>8) Seite 15</sup> Package Outlines<sup>8) page 15</sup>



Kathodenkennung:

Cathode mark:

Gewicht / Approx. weight:


abgeschrägte Ecke bevelled edge 10 mg

Gurtung / Polarität und Lage<sup>8) Seite 15</sup>

Method of Taping / Polarity and Orientation<sup>8) page 15</sup>

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm Packing unit 3000/reel, ø180 mm or

12000/reel, ø330 mm




9




Empfohlenes Lötpaddesign<sup>8) 9) Seite 15</sup> Recommended Solder Pad<sup>8) 9) page 15</sup>


IR-Reflow Löten IR Reflow Soldering



Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)








## Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)



### Gurtverpackung

### **Tape and Reel**



### Tape dimensions in mm (inch)


W	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$D_0$	E	F
8 + 0.3 - 0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)				$3.5 \pm 0.05 \\ (0.138 \pm 0.002)$

### Reel dimensions in mm (inch)

A	W	$N_{min}$	$W_1$	W <sub>2 max</sub>
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)
330 (13)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)



### Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials



Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.


Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter

"Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

### Kartonverpackung und Materialien

### **Transportation Packing and Materials**





Revision History: 2006-03-20

Previous Version: -

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
-		

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

#### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components on page 15 may only be used in life-support devices or systems of SRAM OS.



### Fußnoten:

- Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
- Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- <sup>4)</sup> R<sub>th,JA</sub> ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm² je Pad)
- Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus
- (a) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
  - Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

### Remarks:

- Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
- Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- <sup>4)</sup> R<sub>thJA</sub> results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm<sup>2</sup> per pad)
- Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm.
- $^{6)}$  Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1$  V.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat
  - 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com

© All Rights Reserved.